CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P-W C.B. EQUIPPED
WITH EL OPER. MECH.-RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P -W
CON COMANDO EL -CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	–	Item Pos.	–
Origin Origine	1VCD400048		

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

TC Respons. Respons. TC	ITSCB	Drawn Disegnato	Farina
Checked Verificato	Magoni	Approved Approvato	TQ-TCAP
Take over dep. Uff. Utilizz.			
Rev. Mod.	V5044	V4795	V4511

ABB Technology Ltd

Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE
Lang. Lingua	
Apparatus Apparecchio	VD4/P -W
Scale Scala	
Doc. N°. N° Doc.	1VCD400156
Sh.N°. N°Pag.	1/10

423116/B

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P-W C.B. EQUIPPED
WITH EL OPER. MECH.-RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P -W
CON COMANDO EL -CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato
			ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.
Rev. Mod.	V5044	V4795	V4511		

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

ABB Technology Ltd

Title / Titolo: CIRCUIT DIAGRAM
SCHEMA CIRCUITALE

Apparatus / Apparecchio: VD4/P -W

Doc. N° / N° Doc.: 1VCD400156

Lang. / Lingua

Scale / Scala

Sh.N°. / N°Pag.: 2

423116/B

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P-W C.B. EQUIPPED
WITH EL OPER. MECH.-RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P -W
CON COMANDO EL -CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo: CIRCUIT DIAGRAM / SCHEMA CIRCUITALE	Lang. Lingua
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.		
			Rev. Mod.	V5044 / V4795 / V4511		Apparatus Apparecchio: VD4/P -W	Scale Scala
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			ABB	ABB Technology Ltd		Doc. N°. N° Doc.: 1VCD400156	Sh.N°. N°Pag. 3

423116/B

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P-W C.B. EQUIPPED WITH EL OPER. MECH.-RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P -W CON COMANDO EL -CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	Lang. Lingua
ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.			
Rev. Mod.	V5044 / V4795 / V4511		Apparatus Apparecchio	VD4/P -W	Scale Scala
ABB	ABB Technology Ltd		Doc. N°. N° Doc.	1VCD400156	Sh.N°. N°Pag. 4

423116/B

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P-W C.B. EQUIPPED
WITH EL OPER. MECH.-RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P -W
CON COMANDO EL -CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato
			ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.
Rev. Mod.			V5044	V4795	V4511

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

ABB Technology Ltd

Title / Titolo: CIRCUIT DIAGRAM
SCHEMA CIRCUITALE

Apparatus / Apparecchio: VD4/P -W

Doc. N° / N° Doc.: 1VCD400156

Lang. / Lingua

Scale / Scala

Sh.N°. / N°Pag.: 5

423116/B

SEGNI GRAFICI PER SCHEMI ELETTRICI (NORME IEC 60617 E CEI EN 60617)
GRAPHICAL SYMBOLS FOR ELECTRICAL DIAGRAMS (IEC 60617 STANDARD)

SEGNO SYMBOL	IEC REF. NUMBER	LEGENDA CAPTION						
				03-02-02	-TERMINALE O MORSETTO -TERMINAL		07-03-02	-CONTATTO DI PASSAGGIO CON CHIUSURA MOMENTANEA DURANTE IL RILASCIO -PASSING MAKE CONTACT CLOSING MOMENTARILY WHEN ITS OPERATING DEVICE IS RELEASED
	02-08-01	-EFFETTO TERMICO -THERMAL EFFECT		03-03-05	-PRESA E SPINA (FEMMINA E MASCHIO) -PLUG AND SOCKET (MALE AND FEMALE)		07-08-01	-CONTATTO DI POSIZIONE DI CHIUSURA (FINE CORSA) -POSITION SWITCH (LIMIT SWITCH), MAKE CONTACT
	02-08-02	-EFFETTO ELETTROMAGNETICO -ELECTROMAGNETIC EFFECT		04-01-01	-RESISTORE (SEGNO GENERALE) -RESISTOR (GENERAL SYMBOL)		07-08-02	-CONTATTO DI POSIZIONE DI APERTURA (FINE CORSA) -POSITION SWITCH (LIMIT SWITCH), BREAK CONTACT
	02-08-05	-TEMPORIZZAZIONE -DELAY		04-02-01	-CONDENSATORE (SEGNO GENERALE) -CAPACITOR (GENERAL SYMBOL)		07-13-05 + 07-01-05	-INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA -CIRCUIT BREAKER WITH AUTOMATIC RELEASE
	02-13-05	-COMANDO A PULSANTE -OPERATED BY PUSHING		05-03-01	-DIODO A SEMICONDUTTORE (SEGNO GENERALE) -SEMICONDUCTOR DIODE (GENERAL SYMBOL)		07-15-01	-BOBINA DI COMANDO (SEGNO GENERALE) -OPERATING DEVICE (GENERAL SYMBOL)
	02-13-13	-COMANDO A CHIAVE -OPERATED BY KEY		06-04-01	-MOTORE (SEGNO GENERALE) -MOTOR (GENERAL SYMBOL)		08-10-01	-LAMPADA (SEGNO GENERALE) -LAMP (GENERAL SYMBOL)
	02-15-01	-TERRA (SEGNO GENERALE) -EARTH, GROUND (GENERAL SYMBOL)		06-14-04	-RADDRIZZATORE A DUE SEMIONDE (A PONTE) -RECTIFIER IN FULL WAVE (BRIDGE) CONNECTION			
	02-15-04	-MASSA, TELAIO -FRAME, CHASSIS		07-02-01	-CONTATTO DI CHIUSURA -MAKE CONTACT			
	03-01-07 + 03-01-09	-CONDUTTORI IN CAVO SCHERMATO (ESEMPIO: DUE CONDUTTORI) -CONDUCTORS IN A SCREENED CABLE, TWO CONDUCTORS SHOWN		07-02-03	-CONTATTO DI APERTURA -BREAK CONTACT			
	03-02-01	-CONNESSIONE DI CONDUTTORI -CONNECTION OF CONDUCTORS		07-02-04	-CONTATTO DI SCAMBIO CON INTERRUZIONE MOMENTANEA -CHANGE-OVER BREAK BEFORE MAKE CONTACT			

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P-W C.B. EQUIPPED WITH EL OPER. MECH.-RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P -W CON COMANDO EL -CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo: CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE
			ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.	Lang. Lingua
			Rev. Mod.	V5044 / V4795	V4511	Apparatus Apparecchio: VD4/P -W; Scale Scala
			ABB	ABB Technology Ltd		Doc. N°. N° Doc.: 1VCD400156; Sh.N°. N°Pag.: 6

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

423116/B

DESIGNAZIONI DI RIFERIMENTO DEGLI OGGETTI NEI DOCUMENTI ELETTRICI
(IN CONFORMITA' ALLA NORMA IEC 61346-2 E ALLA NORMA TECNICA ABB 2NBA000001)

STATO DI FUNZIONAMENTO RAPPRESENTATO

Lo schema è rappresentato nelle seguenti condizioni:
- interruttore aperto e inserito
- circuiti in assenza di tensione
- molle di chiusura scariche

LEGENDA

□	= Numero di figura dello schema
*	= Vedere la nota indicata dalla lettera
-BER	= Dispositivo SOR Test Unit per il controllo della continuità dell'avvolgimento dello sganciatore di apertura e chiusura (vedi nota D)
-BGB1	= Contatti ausiliari dell'interruttore
-BGB4	= Contatto ausiliario di passaggio dell'interruttore con chiusura momentanea durante l'apertura dell'interruttore
-BGB6	= Contatto per la segnalazione elettrica di sganciatore di minima tensione disattivato
-BGB11	= Contatto per tagliare la segnalazione elettrica -BGB4 se la manovra di apertura è eseguita manualmente
-BGD1	= Contatto di posizione della porta del contenitore (con la porta aperta non è possibile la manovra elettrica di Inserzione /Estrazione dell' interruttore)
-BGE3	= Contatto per la segnalazione di sezionatore di terra in posizione di aperto e non in manovra, leva di manovra non inserita
-BGS1	= Contatto di fine corsa del motore carica molle
-BGS2	= Contatto di segnalazione molle di chiusura cariche-scariche (vedi nota F)
-BGT1	= Contatti per la segnalazione elettrica di interruttore in posizione di inserito (vedi nota G)
-BGT2	= Contatti per la segnalazione elettrica di interruttore in posizione di sezionato (vedi nota G)
-BGT21	= Contatti per la segnalazione elettrica di interruttore in posizione di inserito per i circuiti del comando motorizzato
-BGT22	= Contatti per la segnalazione elettrica di interruttore in posizione di sezionato per i circuiti del comando motorizzato
-MAS	= Motore per la carica molle di chiusura (vedi nota C)
-MAT	= Motore per l'inserzione e l'estrazione dell'interruttore dal quadro (alimentazione in c.c.) posizionato sul carrello dell'interruttore (vedi note M-P)
-MBC	= Sganciatore di chiusura (vedi nota D)
-MBO1	= Primo sganciatore di apertura (vedi nota D)
-MBO2	= Secondo sganciatore di apertura (vedi nota D)
-MBO3	= Solenoide di apertura per sganciatore esterno all'interruttore
-MBU	= Sganciatore di minima tensione (vedi nota B)
-KFA1	= Contattore ausiliario per la manovra elettrica di inserzione dell' interruttore (vedi nota P)
-KFA2	= Contattore ausiliario per la manovra elettrica di sezionamento dell' interruttore (vedi nota P)
-QAB	= Applicazioni dell'interruttore
-RAD1, 2	= Diodi (Ultrafast Plastic Rectifier MUR460)
-RLE1	= Magnete di blocco. Se diseccitato impedisce meccanicamente la chiusura dell'interruttore. (E' possibile limitarne il consumo collegando in serie un pulsante ritardato per l'abilitazione della manovra)
-SFC	= Pulsante o contatto per la chiusura dell'interruttore
-SFC3	= Pulsante o contatto per la manovra elettrica di inserzione dell'interruttore
-SFC4	= Pulsante o contatto per la manovra elettrica di sezionamento dell'interruttore
-SFO	= Pulsante o contatto per l'apertura dell'interruttore
-TB7	= Raddrizzatore per lo sganciatore -MBO3
-XDB	= Connettore dei circuiti dell'interruttore
-XDB10,...,19	= Connettori delle applicazioni

DESCRIZIONE FIGURE

Fig. 1	= Circuito del motore per la carica delle molle di chiusura (vedi nota C)
Fig. 2	= Sganciatore di chiusura (l'antirichiusura è realizzata meccanicamente), (vedi nota D)
Fig. 3	= Magnete di blocco. Se diseccitato impedisce meccanicamente la chiusura dell'interruttore
Fig. 5	= Sganciatore di minima tensione istantaneo (vedi nota B)
Fig. 7	= Circuito del primo sganciatore di apertura con possibilità di controllo continuo dell'avvolgimento (vedi nota D)
Fig. 9	= Circuito del secondo sganciatore di apertura con possibilità di controllo continuo dell'avvolgimento (vedi nota D)
Fig. 10	= Solenoide di apertura per sganciatore esterno all'interruttore
Fig. 11	= Solenoide di apertura per sganciatore esterno all'interruttore con alimentazione AC
Fig. 26	= Segnalazione elettrica molle di chiusura cariche e scariche (vedi nota F)
Fig. 30	= Contatto ausiliario di passaggio dell'interruttore con chiusura momentanea durante l'apertura dell'interruttore
Fig. 32	= Contatti ausiliari disponibili dell'interruttore (vedi nota E)
Fig. 40	= Circuito del motore per l'inserzione e l'estrazione dell'interruttore dal quadro (vedi note M-P)
Fig. 51	= Contatti per la segnalazione elettrica di interruttore nelle posizioni di inserito e sezionato ubicati sul carrello dell' interruttore
Fig. 60	= Contatto per la segnalazione elettrica di sganciatore di minima tensione disattivato

INCOMPATIBILITÀ

Non si possono fornire contemporaneamente sullo stesso contattore i circuiti indicati con le seguenti figure:

5-10-11

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P-W C.B. EQUIPPED
WITH EL OPER. MECH.-RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P -W
CON COMANDO EL -CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo: CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE
ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.	Lang. Lingua
Rev. Mod.	V5044 / V4795	V4511	Apparatus Apparecchio: VD4/P -W
ABB	ABB Technology Ltd		Doc. N°. N° Doc.: 1VCD400156

Scale Scala

Sh.N°. N°Pag. 7

423116/B

NOTE

A) L' interruttore viene corredato delle sole applicazioni specificate nella conferma d'ordine. Per la stesura dell'ordine consultare il catalogo dell' apparecchio.

B) Lo sganciatore di minima tensione può essere fornito per alimentazione con tensione derivata a monte dell'interruttore o da una sorgente indipendente. La chiusura dell'interruttore è consentita solo a sganciatore eccitato (il blocco della chiusura è realizzato meccanicamente). Nel caso vi sia la stessa alimentazione per gli sganciatori di chiusura e di minima tensione e si voglia chiusura automatica dell'interruttore al ritorno della tensione ausiliaria, è necessario introdurre un ritardo di 50 ms tra l'istante di consenso dello sganciatore di minima tensione e l'eccitazione dello sganciatore di chiusura.

C) Controllare la potenza del circuito ausiliario per verificare la possibilità di mettere contemporaneamente in moto più motori per la carica delle molle di chiusura. Per evitare assorbimenti eccessivi è necessario caricare le molle a mano prima di dare tensione al circuito ausiliario

D) Il circuito per il controllo della continuità dell'avvolgimento degli sganciatori deve essre utilizzato esclusivamente per tale funzione. E' possibile utilizzare il SOR Test Unit per verificare la continuità dei diversi sganciatori

E) Quando è richiesta la fig. 7 il contatto –BGB1 (3–4) di fig. 32 non è disponibile
Quando è richiesta la fig. 9 il contatto –BGB1 (7–8) di fig. 32 non è disponibile
Quando è richiesta la fig. 30 il contatto –BGB1 (25–26) di fig. 32 non è disponibile
Quando è richiesta la fig. 60 il contatto –BGB1 (23–24) di fig. 32 non è disponibile

F) Le due segnalazioni devono avere la stessa tensione di alimentazione

G) I contatti per la segnalazione elettrica di interruttore in posizione di inserito e sezionato (–BGT1 e –BGT2) rappresentati in fig. 51 sono ubicati sul carrello dell' interruttore. (parte mobile)

H) Disponibile solo per 31,5kA

M) Rispettare la polarità di alimentazione del motore –MAT secondo lo schema riportato a pag. 4
Verifiche di controllo : – rotazione in senso orario durante l'inserzione dell'interruttore
– rotazione in senso antiorario durante l'estrazione dell'interruttore

P) Attenzione: il circuito di comando (–KFA1,–KFA2) ed il motore del carrello –MAT devono essere alimentati con la stessa tensione di alimentazione

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P–W C.B. EQUIPPED
WITH EL OPER. MECH.–RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P –W
CON COMANDO EL –CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato
			ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.
Rev. Mod.			V5044	V4795	V4511

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

ABB Technology Ltd

Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	Lang. Lingua
Apparatus Apparecchio	VD4/P –W	Scale Scala
Doc. N°. N° Doc.	1VCD400156	Sh.N°. N°Pag. 8

423116/B

REFERENCE DESIGNATION OF OBJECTS IN ELECTRICAL DOCUMENTS
(IN COMPLIANCE WITH STANDARD IEC 81346-2 AND ABB TECHNICAL STANDARD 2NBA000001)

REPRESENTED OPERATIONAL STATE

The diagram indicates the fallowing conditions:
- inserted circuit breaker in open position
- de-energized circuits
- discharged closing springs

CAPTION

□	= Reference number of diagram figure
*	= See note indicated by the letter
-BER	= SOR Test Unit device for the shunt opening release supervision and shunt closing coil continuity (see note D)
-BGB1	= Circuit breaker auxiliary contacts
-BGB4	= Passing auxsiliary make contact closing momentarily when circuit breaker opens
-BGB6	= Contact signalling undervoltage release deactivate
-BGB11	= Contact to break the -BGB4 signalling during the manual opening operation
-BGD1	= Position contact of the enclosure door (the electrical racking-in /racking-out operation is not allowed with open door)
-BGE3	= Position switches signalling earthing switch in open position and not in operation (Operative lever not inserted)
-BGS1	= Limit switch of the springs charging motor
-BGS2	= Limit switch signalling closing springs charged or discharged (see note F)
-BGT1	= Contacts signalling circuit breaker in inserted position (see note G)
-BGT2	= Contacts signalling circuit breaker in isolated position (see note G)
-BGT21	= Contacts signalling circuit breaker in inserted position for motor operator circuits
-BGT22	= Contacts signalling circuit breaker in isolated position for motor operator circuits
-MAD	= Motor for the closing charging springs (see note C)
-MAT	= Motor drive for racking in and out the C.B. of the cell (direct current supply) allocated on the circuit breaker's truck (see notes M-P)
-MBC	= Shunt closing release (see note D)
-MBO1	= First shunt opening release (see note D)
-MBO2	= Second shunt opening release (see note D)
-MBO3	= Opening solenoid for microprocessor based release external to the circuit-breaker
-MBU	= Undervoltage release (see note B)
-KFA1	= Auxiliary contactor for the electrical circuit breaker racking-in operation (see note P)
-KFA2	= Auxiliary contactor for the electrical circuit breaker racking-out operation (see note P)
-QAB	= Circuit breaker accessories
-RAD1, 2	= Diodes (Ultrafast Plastic Rectifier MUR460)
-RLE1	= Locking magnet. If de-energized it prevents the circuit breaker closing mechanically (it is possible to limit its consumption by connecting in series a delaying pushbutton enabling the operation)
-SFC	= Pushbutton or contact for the circuit breaker closing
-SFC3	= Pushbutton or contact for the electrical circuit breaker racking-in operation
-SFC4	= Pushbutton or contact for the electrical circuit breaker racking-out operation
-SFO	= Pushbutton or contact for the circuit breaker opening
-TB7	= Rectifier for shunt opening release -MBO3
-XDB	= Connector for the circuit breaker circuits
-XDB10,...,19	= Connectors of the accessories

DIAGRAM FIGURES DESCRIPTION

Fig. 1	= Springs charging-motor circuit (see note C)
Fig. 2	= Shunt closing release (antipumping is achieved mechanically)
Fig. 3	= Locking magnet. If de-energized it prevents the circuit breaker closing mechanically
Fig. 5	= Istantaneus undervoltage release (see note B)
Fig. 7	= First shunt opening release circuit with possibility of permanent supervision of coil continuity (see note D)
Fig. 9	= Second shunt opening release circuit with possibility of permanent supervision of coil continuity (see note D)
Fig. 10	= Opening solenoid for microprocessor based release external to the circuit-breaker
Fig. 11	= Opening solenoid for microprocessor based release external to the circuit-breaker with AC supply
Fig. 26	= Contact signalling charged or discharged closing springs (see note F)
Fig. 30	= Passing auxsiliary make contact closing momentarily when circuit breaker opens
Fig. 32	= Circuit breaker available auxiliary contacts (see note E).
Fig. 40	= Motor drive circuit for racking-in /racking-out the circuit-breaker in to the cell (see notes M-P)
Fig. 51	= Contact signalling circuit breaker in inserted and isolated position located on circuit breaker's truck
Fig. 60	= Contact signalling undervoltage release deactivate

INCOMPATIBILITY

The combination of circuits given in the figures below are not possible supplied on the same circuit-breaker:

5-10-11

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P-W C.B. EQUIPPED WITH EL OPER. MECH.-RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P -W CON COMANDO EL -CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo: CIRCUIT DIAGRAM / SCHEMA CIRCUITALE
ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.	Lang. Lingua
Rev. Mod.	V5044 / V4795	V4511	Apparatus Apparecchio: VD4/P -W
ABB	ABB Technology Ltd		Doc. N°. N° Doc.: 1VCD400156

Scale Scala

Sh.N°. N°Pag. 9

423116/B

NOTES

A) The circuit–breaker is delivered complete with the accessories listed in the order aknowledgement only. To draw up the order examine the apparatus catalogue

B) The undervoltage release is available in the version suitable for circuit–breaker supply side feeding or for feeding from an indipendent source. Circuit–breaker may be closed only if the undervoltage release is energized (lock on closing is achieved mechanically). In case of the same voltage supply both for closing and undervoltage releases and if it is requaired the circuit–breaker automatic closing when the auxiliary voltage supply restores , it is necessary to delay the energization of the closing release by 50 ms after the undervoltage release acceptance.

C) Check the power supply available on the auxiliary circuit to verify if it is adeguate to start several closing spring–charging motors simultaneously. To prevent excessive consumption the closing springs must be charged manually before energizing the auxiliary circuit

D) The supervision circuit of the shunt opening release coil continuity, shall be used for this function only. Is possible to use the SOR Test Unit device to check the coil continuity.

E) When fig. 7 is requested, contact –BGB1 (3–4) given in fig. 32 is not available
When fig. 9 is requested, contact –BGB1 (7–8) given in fig. 32 is not available
When fig. 30 is requested, contact –BGB1 (25–26) given in fig. 32 is not available
When fig. 60 is requested, contact –BGB1 (23–24) given in fig. 32 is not available

F) Both limit switces signalling must be working at the same supply voltage

G) Contacts signalling connected and isolated positions (–BGT1 and –BGT2) given in fig. 51 are located on the truck's circuit breaker (moving part)

H) Available only up to 31,5kA

M) Respecting the –MAT motor's supply polarity according to diagram showed on page 4
Functional test: – clockwise rotation during C.B. racking–in operation
– counterclockwise rotation during C.B. racking–out operation

P) Warning: The main circuit (–KFA1, –KFA2) and the motor truck –MAT must working with the same supply voltage

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/P–W C.B. EQUIPPED
WITH EL OPER. MECH.–RACKING IN/OUT BY MOTORIZED TRUCK

SCHEMA ELETTR. CIRCUITALE DEGLI INTERR. VD4/P –W
CON COMANDO EL –CARRELLO INSERZ./ESTRAZ. MOTORIZZATO

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	Lang. Lingua
ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.			
Rev. Mod.	V5044 / V4795 / V4511		Apparatus Apparecchio	VD4/P –W	Scale Scala
ABB	ABB Technology Ltd		Doc. N°. N° Doc.	1VCD400156	Sh.N°. N°Pag. 10

423116/B