

		Suojajohdin		MK 6 kevi


Laji	RYHMÄKESKUS		
Tyyppi	COMBI5E39JS27		
Sähkö nro	3310106		
$I_{nA}=$	50A	$U_n =$	400V
$P_n =$		$P_h =$	
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi	




NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm <sup>2</sup>	N	PE
	Pääkytkin (80 A)					
1F1			B 6A			
1F2			B10A			
1F3			B10A			
2F1			B10A			
2F2			B10A			
2F3			B10A			
3F1			C10A			
3F2			C10A			
3F3			C10A			
4F1			B16A			
4F2			B16A			
4F3			B16A			
5F1			B16A			
5F2			B16A			
5F3			B16A			
8F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
8F1			C16A			
8F2			C16A			
8F3			C16A			
9F1			C10A			
9F2			C10A			
9F3			C10A			
10F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
10F1			C16A			
10F2			C16A			
10F3			C16A			
11F1			C10A			
11F2			C10A			
11F3			C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	42 mod

KESKUksen MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm



Yläpääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)  
4x21+2x26mm reikäihioita  
Alapääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)  
4x21+2x26mm reikäihioita  
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä  
50mm ahiio

Työ nro		Ark. koodi		COMBI5E39JS27-A		KESKUS	RK 1	Työpiir:	
Pvm. 14.10.2014		Suunn. PP		Tark. VN	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.	
						Rakennuskohde		Tall.koodi 3310106-K	
								Lehti 01 Lehdestä 02	
								Piirustus nro	