


PÄÄMAADOITUSKISKO  
(Ei keskuksessa)



Suojajohdin

MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS
Tyyppi	COMBI5E45JS27
Sähkö nro	3310107
I <sub>nA</sub> = 50A	U <sub>n</sub> = 400V
P <sub>n</sub> =	P <sub>h</sub> =
Kotelointi	IP20C
	Valm.vuosi


L1,L2,L3,N,PE 50 A

Liitin nro:

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	36 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm <sup>2</sup>	N	PE
	Pääkytkin (80 A)					
	L1	1F1	B 6A			
	L2	1F2	B10A			
	L3	1F3	B10A			
	L1	2F1	B10A			
	L2	2F2	B10A			
	L3	2F3	B10A			
	L1	3F1	C10A			
	L2	3F2	C10A			
	L3	3F3	C10A			
	L1	4F1	B16A			
	L2	4F2	B16A			
	L3	4F3	B16A			
	L1	5F1	B16A			
	L2	5F2	B16A			
	L3	5F3	B16A			
	L1	6F1	B16A			
	L2	6F2	B16A			
	L3	6F3	B16A			
	L1	7F1	C16A			
	L2	7F2	C16A			
	L3	7F3	C16A			
	8F Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
	L1	8F1	C16A			
	L2	8F2	C16A			
	L3	8F3	C16A			
	L1	9F1	C10A			
	L2	9F2	C10A			
	L3	9F3	C10A			
	10F Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
	L1	10F1	C16A			
	L2	10F2	C16A			
	L3	10F3	C16A			
	L1	11F1	C10A			
	L2	11F2	C10A			
	L3	11F3	C10A			



Yläpääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)  
4x21+2x26mm reikäaihioita  
Alapääty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)  
4x21+2x26mm reikäaihioita  
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä  
50mm aihio

Työ nro	Ark. koodi	COMBI5E45JS27-A	KESKUS	RK 1	Työpiiri:
Pvm.	Suunn.	PP	Tark.	VN	Loppupiiri.
14.10.2014				Hyy.	
		ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Tall.koodi
			Rakennuskohde		3310107-K
					Lehti
					01 Lehdessä
					02
					Piirustus nro

