


	Suojajohdin		MK 6 kevi


Laji	RYHMÄKESKUS	
Tyyppi	RY5E45JS	
Sähkö nro	3310103	
$I_{NA} =$	50A	$U_n =$ 400V
$P_n =$		$P_h =$
Kotelointi	IP20C	Valm.vuosi




				Liitin nro:	
NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N PE
	Pääkytkin (80 A)				
1F1			B 6A		
1F2			B10A		
1F3			B10A		
2F1			B10A		
2F2			B10A		
2F3			B10A		
3F1			C10A		
3F2			C10A		
3F3			C10A		
4F1			B16A		
4F2			B16A		
4F3			B16A		
5F1			B16A		
5F2			B16A		
5F3			B16A		
6F1			B16A		
6F2			B16A		
6F3			B16A		
7F1			C16A		
7F2			C16A		
7F3			C16A		
8F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
8F1			C16A		
8F2			C16A		
8F3			C16A		
9F1			C10A		
9F2			C10A		
9F3			C10A		
10F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA				
10F1			C16A		
10F2			C16A		
10F3			C16A		
11F1			C10A		
11F2			C10A		
11F3			C10A		

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	94 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1200 mm
Syvyys :	112 mm



Yläpäätty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäihioita
Alapäätty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäihioita
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aijio

Työ nro		Ark. koodi			RY5E45JS-B		KESKUS	RK 1	Työpiir:				
Pvm.	14.10.2014	Suunn.	PP	Tark.	VN	Hyv.	ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.			
							Rakennuskohde			Tall.koodi	3310103-K		
										Lehti	01	Lehdestä	02
										Piirustus nro			