


		Suoja johdin		MK 6 kevi

Laji	RYHMÄKESKUS	
Tyyppi	COMBI5E33JS27	
Sähkö nro	3310105	
I_{nA}	50A	$U_n = 400V$
P_h	=	P_h
Kotelointi	IP20C	Valm.wosi


Liitin nro:




NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	N	PE
	Pääkytkin (80 A)					
1F1			B 6A			
1F2			B10A			
1F3			B10A			
2F1			B10A			
2F2			B10A			
2F3			B10A			
3F1			C10A			
3F2			C10A			
3F3			C10A			
4F1			B16A			
4F2			B16A			
4F3			B16A			
5F1			B16A			
5F2			B16A			
5F3			B16A			
10F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
10F1			C16A			
10F2			C16A			
10F3			C16A			
11F1			C10A			
11F2			C10A			
11F3			C10A			
12F	Vikavirtasuojakytkin 40A, 30 mA					
12F1			C16A			
12F2			C16A			
12F3			C16A			
13F1			C10A			
13F2			C10A			
13F3			C10A			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	53 mod

KESKUUKSEN MITAT	
Leveys :	550 mm
Korkeus:	1350 mm
Syvyys :	112 mm



Yläpäätty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäihioita
Alapäätty: 2xC-multilaippa (30x20+2x32)
4x21+2x26mm reikäihioita
Syöttö: Alhaalta tai ylhäältä
50mm aijio

Työ nro	Ark. koodi	COMBI5E33JS27-A		KESKUS	RK 1	Työpiir:
Pvm. 14.10.2014	Suunn. PP	Tark. VN	Hyv. ABB	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiir.
					Rakennuskohde	Tall.koodi 3310105-K
					Lehti 01	Lehdestä 02
					Piirustus nro	